

FEATURES

- کیفیت ساخت خوب
- ولتاژ بدون نوسان و ثابت
- دوام بالا
- سوکت استاندارد
- خروجی ۱۲ ولت
- دوشاخه استاندارد ورودی
- دارای کارتن
- LED دار
- بازه وسیع کاربرد
-

آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر

سوئیچینگ دوشاخه پریزی



کاربرد های آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر

قابل استفاده برای انواع روتر ها، سوئیچ ها، برخی کارتخوان یا مودم ها، ریسر ها ال ای دی، برخی دوربین ها، کیت ها الکترونیکی، کاردستی، رباتیک، شارژ باتری های با ظرفیت پایین و ...



Product Description

This product is a 12v power supply AC/DC switch mode power. This range of switch mode power supply provide 12W of power in high-quality compact enclosure suitable for many general power applications. Its maximum input frequency off 50-60Hz, while the input voltage range is 100-240 VAC

General Specifications

آداپتور پریزی سوئیچینگ	نوع
2.1 x 5.1 x 10 mm	فیش خروجی
دوشاخ استاندارد نوع C	فیش ورودی
1	تعداد خروجی
<ul style="list-style-type: none"> انواع برد های الکتریکی برخی دوربین های کوچک ریسه و 	قابل استفاده برای

Electrical Specifications

12 V	ولتاژ خروجی
100V ac , 110V ac , 115V ac, 120V ac , 127V ac, 220V ac, 230V ac, 240V ac	ولتاژ ورودی
1 A	حداکثر جریان خروجی
120% x Typ. V	حداکثر ولتاژ ورودی قابل تحمل
50 – 60 Hz	فرکانس ورودی
500ms at 230Vac	زمان انتظار برای رسیدن به ولتاژ ثابت
700 mA	حداکثر جریان توصیه شده برای استفاده دائم
نیست	ضد آب



این آداپتور ۱۲ ولت با حداکثر جریان اسمی ۱ آمپر و توان ۱۲ وات ضد آب نمی باشد و باید در جای خشک استفاده شود.
حداکثر جریان توصیه شده برای مداوم ۷۰۰ میلی آمپر می باشد تا عمر بهتر و داوم بالاتری داشته باشد.
قسمت بیرونی سوکت جریان منفی و داخلی سوکت مثبت می باشد.

Mechanical Specifications

ندارد	طول سیم ورودی
حدود ۸۰ سانتی متر	طول سیم خروجی
23 x 70 x 25 mm	ابعاد دستگاه
ندارد	ابعاد جعبه
۵۰ گرم	وزن

Operation Environment Specifications

۴۰ درجه سانتی گراد	حداکثر دمای محیط
۱۰- درجه سانتی گراد	حداقل دمای محیط
تا ۹۰ درصد	حداکثر رطوبت نسبی هوای محیط

Approvals

